

Wzmacniacz HQM2180BCM5



Zdjęcie produktu



Schemat i rozmiary

DANE TECHNICZNE



Moc wyjściowa: 180W



Ilość stref nagłośnienia: 6x



Odtwarzacz MP3/BT



Wejścia liniowe: 3 - 5 AUX



Wejścia mikrofonowe: 3 - 5 MIC



Standard obudowy Rack 19"



HQM2180BCM5	
Ogólne	
Moc wyjściowa	180W RMS
Ilość stref nagłośnienia	6
Wyjścia linii głośnikowych	4~16Ω, 70V, 100V
Pasma przenoszenia	80Hz – 16kHz
Wejścia	
Mikrofonowe (MIC)	3 - 5 (5mV, 600Ω)
Liniowe (AUX)	3 - 5 (300mV, 10kΩ)
USB	1
Slot kart SD	1
Technologia pracy	
Odtwarzacz MP3	Tak
Tuner radiowy AM/FM	Nie
Bluetooth	Tak
Zabezpieczenia	
Przeciążeniowe (OCP)	Tak
Przeciwzwarceniowe (SCP)	Tak
Przeciwprzepięciowe (OVP)	Tak
Inne	
Wskaźniki LED	Wysterowania, sygnalizacji błędu, zasilania
Regulacja	Głośności MASTER/AUX/MIC Niskich i wysokich tonów
Współczynnik sygnału/szumu (S/N)	MIC: 116dB AUX: 85dB
Współczynnik zniekształcenia THD	<0.5% (1kHz)
Automatyczne wyciszenie muzyki	Tak
Wejście MIC1 z funkcją priorytetu	Tak
Chłodzenie wentylatorem	Tak
Pilot do obsługi odtwarzacza	Tak
Zasilanie	AC 115~230V/ 50Hz
Standard obudowy	Rack 19"
Waga	12kg
Wymiary (szer./dł./wys.)	482x400x90mm (2U)